

Moteur: **HONDA GX-390**

Alternateur: LINZ E1W10 200 AC

Puissance max.: 7 KVA // 5600 W.

Puissance nom.: 6 KVA // 4800 W.

Consommation (75%): 2,1 L./h.

Reservoir: 6,5 l.

Electrode max. 4 mm. Rutilo (30%)

Intensité: 180 A. (35%) // 150 A. (60%)

Tension 230 V. // 50 Hz.

Niveau sonore 97 dB

Poids: 100 kg.

Demarrage manuel

- Dimensions 950 x 730 x 700 mm.

Kit de soudure compris